

Repeatarar på Öland.

- SK7RFL Algutsrum 145,600 434,600 434,550 (DMR)
- SK7RN-N Böda 145,750
- SK7RN-C Borgholm 145,6625 434,775 (79,7 krävs)
- SK7RN-S Mörbylånga 145,625

Start av repeater.

- 1750 Hz. Ger automatiskt talgrupp 24078.
- Subton 79,7 Hz. Ger automatiskt talgrupp 24078.
- SK7RFL: DTMF 0 SK7RN: DTMF * Ger automatiskt talgrupp 24078.

Val av talgrupp med DTMF.

- 91tg# Välj talgrupp tg. Fyrkanten efter behövs ej på Öland. På Öland. Endast tg (utan 91 framför).

Val av talgrupp med subton (CTCSS).

- 79,7 Hz Lokal talgrupp (24078). Endast vid start av repeatern. SK7RN-SK7RFL-SK7JL-SM7HZK-SK5BN.
- 88,5 Hz Hela Sverige (240).
- 210,7 Hz Distrikt 7 (2407).

QSY.

På talgrupp 240 sker automatisk QSY efter 90 sekunder (tg 2407: 5 minuter).

- 92# Manuell QSY till egen talgrupp.
- PTT Följ QSY (inom 15 sekunder). Även 93#.

Kul kommandon!

Fyrkanten efter behövs ej på Öland

- 1# Aktivera Papegoja. Avsluta med #.
- 5# Aktuellt väder (Kalmar Flygplats). Även 51-55.

SK7RN:

Repeatern säger utomhustemperaturen vid varje hel timme.

- *** Säger alla temperaturer och spänningar. Även 0*#.
- 4*** Säger alla spänningar. 0:Nättagg 1:Batteri
- 5*** Säger CPU-temperatur.
- 6*** Säger alla temperaturer. 0:Inomhus 1:Radio 2:Logik 3:Utomhus

Digitalt.

Egen kanal:

SK7RFL: Trafiken länkas även till/från SK7RN.

- EchoLink SK7RFL-R nodnr# 2*nodnr# Koppla ned med #.
- DMR 240721 96tg#
- YSF SE-SK7RFL (YSF24078) 97ref#
- D-star DCS010X 95ref#

*Man kan alltid besvara inkommande anrop,
utan att behöva ge några kommandon.*